

Solution : Mise en équations d'un GRAFCET

Etape	Activation	Désactivation
X1	$X5.S3 + X8 .X10$	$X2 + X6.X9$
X2	$X1 . S1 . S8 + X5 . \overline{S3} . S10$	$X3 + X5$
X3	$X2 . S3 . S4$	$X4$
X4	$X3 . S2$	$X5$
X5	$X4 . B9 + X2 . \overline{S4}$	$X1 + X2$
X6	$X1 . \overline{S1} . S8$	$X7$
X7	$X6 . S2$	$X8$
X8	$X7 . B5$	$X1$
X9	$X1 . \overline{S1} . S8$	$X10$
X10	$X9 . S6$	$X1$

Sorties	Equations
KM2	$X5$
KM5	$X3 . B5 + X6$
KM6	$X2 + X9$
Y2	$X7$
Y3	$X4$